Datenblatt



LED 96SMD 2835 Ø23x118mm

Artikel-Nr.: 33945

Retrofit für Halogenstrahler, einfach altes Leuchtmittel entfernen und durch diese R7s LED ersetzen, langlebig und ohne Einschaltverzögerung

Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0





| Nennspannung: | 230230 V |
|--|------------------|
| Nennstrom: | 4343 mA |
| Leistungsfaktor: | 0.8 |
| Lampenleistung: | 9.59.5 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 900900 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | R7s |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 30003000 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 360360 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | ja |
| Durchmesser: | 22 mm |
| Länge: | 118 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:08:13



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Datenblatt



| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
|----------------------------------|------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:08:13

