


LED-Trafo 199x98x38mm

Artikel-Nr.: 54788

Netzteil/ Spannungswandler- In: 36~72VAC Out: 24VDC.
Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse,
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery, weiter Eingangss...



Primärspannung:	72 V
Sekundärspannung:	24 V
Bemessungsleistung:	100 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:	4200 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:	ja
Breite:	98 mm
Höhe:	38 mm
Tiefe:	199 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:	-10...60 °C
Geeignet für Platinenmontage:	nein
Schutzart (IP):	IP00

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 08:40:24



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de