

**Socketline Connect DLD Geräte-Kombi,
BADORA reinweiß****PRODUKT DATENBLATT**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Schutzkontakt | Ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Frequenz | 50-50Hz |
| Nennspannung | 230V |
| Halogenfrei | Ja |
| Nennstrom | 16A |
| Ausführung | SCHUKO |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Farbe | weiß |
| Montageart | Einbauinstallation |
| Befestigungsart | sonstige |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |

**Socketline Connect DLD Geräte-Kombi,
BADORA reinweiß**

Socketline Connect DLD Geräte-Kombination, BADORA reinweiß
bestehend aus: (von links nach rechts) 2 -fach SCHUKO Steckdose mit Schraubklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V , mit erhöhtem
Berührungsschutz, im 2 -fach Rahmen, mit Anschlusskabel und Wieland gesis GST 18 Steckverbinder, Kabellänge 30 cm und luftdichter
KAISER O-range Dose, Ausführung horizontal

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 00076521 | D 11.6612/572.02 SI GE30 LD H | 4010105076523 |

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA